

Réf. 696001



- Gestion des clés et télécommandes
- Jusqu'à 4 équipements (Platines, Lecteurs VIGIK)
- Fixation murale



| | |
|--|-------------------------------------|
| Désignation | Centrale VIGIK® HEXACT - Gestion PC |
| Technologie | Lecture / Ecriture |
| Clé et télécommande de proximité compatibles | 69655x / 69657x |
| Nb de platines à défilement des noms gérées | 2 |
| Capacité de clés | 26000 clés |
| Capacité de noms interphonie | 1000 noms |
| Initialisation | Par le clavier de la centrale |
| Gestion des clés | Logiciel PC |
| Extension de porte | 696120 (2 portes sup.) |
| Logiciel PC Windows de gestion | HEXAWEB |
| Nombre d'événements | Pas d'évènement |
| Mémoire débrochable | Non |
| Nombre de plages horaires par clé | 3 |
| Nombre de services VIGIK® | 30 services dont 4 pré-enregistrés |
| Tête de lecture | 696130 ou 696135 |
| Récepteur HF compatible | 696106 |
| Étanchéité des têtes de lecture | IP68 |
| Résistance aux chocs des têtes de lecture | IK10 |
| Alimentation | 12 V= / 1 A (648132) |
| Dimensions de la centrale H x L x P | 160 x 140 x 70 mm |
| Température de fonctionnement | -20 / 70 °C |


Accessoires (vendus séparément)



Réf. 696120
Extension 2 portes



Réf. 696130 / 135
Lecteur format T25



Réf. 696114
Lecteur de proximité en boîtier inox 110x100 mm



Réf. 646750
Cadre saillié pour boîtier inox 110x110 mm



Réf. 648505
Façade inox pour lecteur T25 - 110x110 mm



Réf. 648132
Alimentation réglable 13,5 V= 3A rail DIN



Réf. 696535
programmation HEXAWEB



Réf. 69655x
Clé de proximité noire ou couleur

Options

| | |
|--------|---|
| 696120 | Extension 2 portes (s'installe à l'intérieur de la centrale) |
| 696130 | Lecteur de proximité format T25 - Faible épaisseur 7 mm |
| 696135 | Lecteur de proximité format T25 - Haute résistance au vandalisme |
| 696114 | Lecteur de proximité en boîtier inox pour porte secondaire - Dim. 110 x 110 mm |
| 648565 | Boîtier inox à encastrer pour lecteur T25 - Dim. 110 x 110 x 50 mm |
| 646750 | Cadre saillié pour boîtier inox - Dim. 110 x 110 x 50 mm |
| 648500 | Façade inox pour lecteur format T25 - Dim. 60 x 110 mm |
| 648505 | Façade inox pour lecteur format T25 - Dim. 110 x 110 mm |
| 648507 | Façade inox gravée "PORTE" perçage Ø 25 mm (VIGIK ou T25) - Dim. 80 x 80 x 2,5 mm |
| 696537 | Pack programmation HEXAWEB (1 programmeur USB + 1 carte Gestionnaire) |
| 696535 | Programmeur USB |
| 696513 | Adaptateur USB / Série pour connexion du programmeur série sur USB |
| 696510 | Adaptateur RS485 / RS232 pour transfert PC / Centrale HEXACT |
| 648132 | Alimentation 12,5 V= / 3A pour contrôle d'accès - 4 modules rail DIN |

