

- Gestion des clés et télécommandes
- Jusqu'à 4 équipements (Platines, Lecteur VIGIK®)
- Fixation murale ou par rail DIN pour la Réf. 696021



Référence	696025	696021
Désignation	Centrale VIGIK® HEXACOM autonome	Centrale VIGIK® HEXACOM - Gestion PC
Technologie	Lecture seule	Lecture / Ecriture
Clé et télécommande de proximité compatibles	69655x / 69654x	69655x / 69654x
Nb de platines à défilement des noms gérées	4	4
Capacité de clés	2000 clés	26000 clés
Capacité de noms interphonie	500 noms	500 noms
Initialisation	-	Par le clavier de la centrale
Gestion des clés	En local <i>Local</i>	HEXAWEB
Extension de porte	696121 (2 portes sup.)	696121 (2 portes sup.)
Logiciel PC Windows de gestion	-	HEXAWEB
Nombre d'événements	8000 horodatés	8000 horodatés
Mémoire débromable	Non	Non
Nombre de plages horaires par clé	3	3
Nombre de plages accès libre	3	3
Nombre de services VIGIK®	100 services dont 4 pré-enregistrés	100 services dont 4 pré-enregistrés
Ouverture par clavier à code	11 codes possibles	11 codes possibles
Tête de lecture	696132 ou 696137	696132 ou 696137
Récepteur HF compatible	696206	696206
Transmission téléphonique	Modem GSM 696645	Modem GSM 696645
Etanchéité des têtes de lecture	IP68	IP68
Résistance aux chocs des têtes de lecture	IK10	IK10
Alimentation	12/24 V= / 1 A (648132)	12/24 V= / 1 A (648132)
Dimensions de la centrale H x L x P	160 x 235 x 70 mm	160 x 140 x 70 mm
Température de fonctionnement	-20 / 70 °C	-20 / 70 °C



696025



696021

ATB

(Alertes Techniques du Bâtiment)
(Building technical Alerts)



696121



696132



696145



646750

• Options

696121	Extension 2 portes (s'installe à l'intérieur de la centrale)
696132	Lecteur de proximité format T25 - Faible épaisseur 7 mm
696137	Lecteur de proximité format T25 - Haute résistance au vandalisme
696145	Lecteur de proximité en boîtier inox pour porte secondaire - Dim. 110 x 110 mm
648565	Boîtier inox à encastrer pour lecteur format T25 - Dim. 110 x 110 x 50 mm
646750	Cadre saillie pour boîtier inox - Dim. 110 x 110 x 50 mm
648507	Façade inox gravée "PORTE" perçage Ø 25 mm (VIGIK ou T25) - Dim. 80 x 80 x 2,5 mm
648500	Façade inox pour lecteur format T25 - Dim. 60 x 110 mm
648505	Façade inox pour lecteur format T25 - Dim. 110 x 110 mm
696537	Pack programmation HEXAWEB (1 programmeur USB + 1 carte gestionnaire)
696535	Programmeur USB
696513	Adaptateur USB / Série pour connexion du programmeur série sur USB
696516	Adaptateur RS485 / RS232 pour transfert PC / Centrale HEXACOM
648132	Alimentation 13,5 V= / 3 A pour contrôle d'accès - 4 modules rail DIN