

- Gestion des clés et télécommandes
- Jusqu'à 4 équipements (Platines, Lecteur VIGIK®)



Référence	696000	696001
Désignation	Centrale VIGIK® HEXACT autonome	Centrale VIGIK® HEXACT - Gestion PC
Technologie	Lecture seule	Lecture / Ecriture
Clé et télécommande de proximité compatibles	69655x / 69657x	69655x / 69657x
Nb de platines à défilement des noms gérées	Non géré	2
Capacité de clés	2000 clés	26000 clés
Capacité de noms interphonie	-	1000 noms
Initialisation	-	Par le clavier de la centrale
Gestion des clés	Sans outil	Logiciel PC
Extension de porte	696120 (2 portes sup.)	696120 (2 portes sup.)
Logiciel PC Windows de gestion	-	HEXAWEB
Nombre d'événements	Pas d'évènement	Pas d'évènement
Mémoire débrochable	Non	Non
Nombre de plages horaires par clé	3	3
Nombre de plages accès libre	3	3
Nombre de services VIGIK®	30 services dont 4 pré-enregistrés	30 services dont 4 pré-enregistrés
Ouverture par clavier à code	11 codes possibles	11 codes possibles
Tête de lecture	696130 ou 696135	696130 ou 696135
Récepteur HF compatible	696106	696106
Transmission téléphonique	Modem GSM 696645	Modem GSM 696645
Étanchéité des têtes de lecture	IP68	IP68
Résistance aux chocs des têtes de lecture	IK10	IK10
Alimentation	12/24 V= / 1 A (648132)	12/24 V= / 1 A (648132)
Dimensions de la centrale H x L x P	160 x 235 x 70 mm	160 x 140 x 70 mm
Température de fonctionnement	-20 / 70 °C	-20 / 70 °C



696000/696001



696120



696130



696114



646750

• Options

696120	Extension 2 portes (s'installe à l'intérieur de la centrale)
696130	Lecteur de proximité format T25 - Faible épaisseur 7 mm
696135	Lecteur de proximité format T25 - Haute résistance au vandalisme
696114	Lecteur de proximité en boîtier inox pour porte secondaire - Dim.110 x 110 mm
648565	Boîtier inox à encastrer pour lecteur format T25 - Dim. 110 x 110 x 50 mm
646750	Cadre saillie pour boîtier inox - Dim. 110 x 110 x 50 mm
648500	Façade inox pour lecteur format T25 - Dim. 60 x 110 mm
648505	Façade inox pour lecteur format T25 - Dim. 110 x 110 mm
648507	Façade inox gravée "PORTE" perçage Ø 25 mm (VIGIK ou T25) - Dim. 80 x 80 x 2,5 mm
696537	Pack programmation HEXAWEB (1 programmeur USB + 1 carte gestionnaire)
696535	Programmeur USB
696513	Adaptateur USB / Série pour connexion du programmeur série sur USB
696510	Adaptateur RS485 / RS232 pour transfert PC / Centrale HEXACT
648132	Alimentation 13,5 V= / 3 A pour contrôle d'accès - 4 modules rail DIN